
Subject: Aw: EM 34 = 6E5C

Posted by [Getter](#) on Wed, 12 Nov 2014 00:22:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Diese Frage wird möglicherweise noch häufiger kommen - daher plaziere ich die Information dauerhaft auch hier.

Anschluss-Stifte der EM34 :

Pin 1 - sowohl bei EM34, als auch bei 6E5 aus der DDR / 6E5C unbenutzt

Pin 2 - bei beiden Heizung

Pin 3 - bei beiden Typen Anode der Triode und Steuerstege

Pin 4 - Steuergitter der EM34-Triode, wird umgelötet auf Pin 5 bei 6E5(C)

Pin 5 - Leuchtschirm der EM34, wird umgelötet auf Pin 6 bei 6E5(C)

Pin 6 - zweite Anode der EM34-Triode, wird isoliert oder umgelötet auf Pin 1

Pin 7 - bei beiden Typen Heizung

Pin 8 - bei beiden Typen Kathode

! ACHTUNG ! Modifiziertes Gerät deutlich kennzeichnen ! Bei Einsatz einer EM34 in eine Fassung, welche für die 6E5(C) umgelötet wurde, würde die EM34 zerstört !

File Attachments

1) [6E5_EM3B.JPG](#), downloaded 3499 times
